

2-Wege Funk-Rauch- und Hitzemelder



Leistungsmerkmale

- Drahtloser kombinierter Rauch und Hitzemelder
- Kann als reiner Hitzemelder in Bereichen wie z.B. Badezimmern oder Küchen verwendet werden.
- Eine Brandfrüherkennung ist gewährleistet, wenn die Temperatur plötzlich rasch ansteigt.
- Einfacher Batteriewechsel durch den Benutzer
- 2 Hitzesensoren reagieren auf einen schnellen Temperaturanstieg und fest eingestellte Grenzwerte.
- Kann mit allen iConnect 1Way und 2Way Anlagen genutzt werden.
- Status LED zeigt Alarm, Standby und schwache Batterie an.
- Eingebauter Test Knopf aktiviert den Selbsttest u. den Alarmton.
- 85dB Sirene integriert
- Wird durch 2 CR123 Lithium Batterien versorgt (im Lieferumfang).
- Gehäuse und Wandabrisskontakt zur Sabotageüberwachung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Abmessungen	Durchmesser 108 mm, Höhe 53 mm
Betriebstemperatur	- 10 °C bis 40 °C
Farbe	weiß
Frequenz	868 MHz
Batterielebensdauer	Bis zu 3 Jahre
Maximale Luftfeuchte	10 % bis 85 % nicht Kondensierend
Sirenenlautstärke	85 dB/A bei 3 Metern
Supervision	15 Min.
Hitzeerkennung	Dual Sensor, Temperaturschelle+Differenz
Rauchererkennung	Optische Messkammer
Zertifizierung	EN14604:2005/AC:2008
Alarmstromaufnahme	100 mA
Batterietyp	Zwei CR123 3V Lithium Batterien
Betriebsmodi	Rauch+Hitze, nur Rauch, nur Hitze
Funkmodi	Einstellbar 1-way oder 2-way
Restlaufzeit ab schwacher Batterie	bis 30 Tage ab Signalisierung
Ruhestromaufnahme	0,02 mA
Schwelle für Schwache Batterie	2,5 V