

VT-RMK4in1


11475 4 in1 5MP Rauchmelderkamera 3,6mm



- 4in1 Kamera HD-TVI/AHD/CVI/CVBS im Rauchmeldergehäuse
- Hochwertiger Sony Exmor Sensor IMX322
- Einfache Menüsteuerung und Signalauswahl im OSD Menü über den Joystick am Kabel.
- 3,6mm 2MP Festobjektiv



Signalumschaltung
ausserhalb des
Menüs durch 5 Sek
gedrückt halten



| Modell | VT-RMK4in1 |
|----------------------|--|
| Signale | CVI/AHD/TVI: 2MP@30/25fps, CVBS 960H |
| TV System | PAL/NTSC |
| Bild Sensor | 1/ 2,9" CMOS Exmor Sensor |
| Bild Auflösung | 2MP: 1920*1080, 960H |
| Objektiv | 3,6mm Festobjektiv |
| Signal Rauschabstand | > 52dB AGC aus |
| Sens Up | Ja |
| IR Schwenk Filter | Ja |
| Tag / Nacht | Auto |
| OSD Menü | Ja, UTC über Koax und Joystick an der Kamera |
| BLC/HSBLC | Ja |
| WDR | DWDR |
| Privatmaske | Ja |
| Rauschreduzierung | 2DNR, 3DNR |
| Weißabgleich | AWB, ATW, AWC-Set, Indoor, Outdoor, Manual |
| Bildanpassungen | Spiegeln, Flip, Bewegungserkennung |
| Entnebeln | Ja |
| Betriebstemperatur | -10 ~ +50°C |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Stromversorgung | DC 12V +-10% / 150mA |
| Abmessung Gewicht | DxH 120x59 mm / 70g |