

Art. 60240

Zusatz LED Bedienteil



Art. 60240

Zur Bedienung und Programmierung der [Veritas Zentralen](#). Es können ohne Einschränkung alle Konfigurationen mit diesem Bedienteil durchgeführt werden. Die Tasten sind hintergrundbeleuchtet. Der interne Tongeber ist individuell programmierbar. Der aufklappbare Deckel schützt die Tastatur gegen versehentliche Betätigung. Es können Panik-, Feuer- und Medizin Alarm direkt am Bedienteil aktiviert werden.

Leistungsmerkmale

- robuste Ausführung mit Klappdeckel
- interner programmierbarer Tongeber
- Anschluß an 4-Draht Datenbus
- zur abgesetzten Bedienung und Programmierung der Zentralen
- Alle Einstellungen können mit diesem Bedienteil durchgeführt werden
- hintergrundbeleuchtete Tasten
- Panikalarne können direkt am Bedienteil aktiviert werden

Technische Daten

Betriebsspannung	9-13,7VDC
Stromaufnahme	85mA, 35mA Standby
Material	3mm Polycarbonat
Betriebstemperatur	10 - 45°C
Abmessungen	140x105x35mm
Datenbus	4-Draht bis 250m
Schutzklasse	IP30
Sicherheitsgrad	EN50131 Grad 1
LEDs	Alarm, Service, Scharf, Bereit